

## andor H81 Anakart



<b>Model</b>	AH81M
<b>Çipset</b>	H81
<b>İşlemci</b>	4. nesil Intel Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 (1150-pin)
<b>Bellek (RAM)</b>	2 adet DIMM slot DDR3 çift kanal 1066/1333/1600MHz, max 16 GB
<b>Depolama</b>	2 x SATA3 6Gbps port, 2 x SATA2 3Gbps port
<b>Genişleme Slotları</b>	1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
<b>LAN</b>	Realtek RTL8101 10/100 Mbps
<b>Audio</b>	Realtek 662 HD Audio
<b>Arka Panel Girişler ve Çıkışlar</b>	1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 1 x LAN (RJ45) 3 x Ses Çıkışı
<b>Dahili Bağlantılar</b>	2 x USB 2.0 bağlantısı (4 adet USB 2.0 bağlantısını destekler) 1 x Ön panel ses bağlantısı 1 x 4-pin CPU fan bağlantısı 1 x Sistem fan bağlantısı 1 x 24-pin ATX güç bağlantısı 1 x 4-pin ATX 12V güç bağlantısı 1 x Ön panel bağlantısı, 1 x Hoparlör bağlantısı
<b>OS Support</b>	Windows, Linux
<b>Form actor</b>	Micro-ATX